

# BIONIME

## 瑞特血糖監測系統 使用說明書 RIGHTEST® 型號：GM280

### 前言

感謝您選擇瑞特血糖監測系統。在檢測之前，請仔細閱讀本手冊。

它為您提供了使用本產品所需的所有資訊。

瑞特血糖測試儀GM280只能與瑞特血糖測試片GS280及"華廣"瑞特葡萄糖品管液配合使用。使用其它測試片或品管液可能導致測量結果不準確。建議對血糖進行定期監測。

瑞特血糖測試儀可自動探測編碼，將結果校正為血漿近似值後，提供與實驗室儀器量測值相當的讀值。有關如何正確使用本產品可諮詢您的保健醫師或聯絡我們的客服專員，我們都會非常樂意地為您服務。

本產品是由華廣生技股份有限公司大慶廠專業製造，及其授權的代理經銷商銷售。如果您對於我們的產品有任何的問題或意見，歡迎您撥打我們免付費客服電話0800-371-688(服務時間：星期一至星期五 8:30 am - 5:30 pm)，或與您當地的經銷商聯絡，我們將盡最大的努力為您提供協助及解決您的問題。

### 1. 功能

本產品為體外診斷所設計(自我測試及專業使用皆可)，測量經由指尖、手掌或手臂的微血管取得之新鮮全血血糖值。

### 2. 注意事項

- 在使用本產品檢測血糖前，請閱讀使用說明。

- 瑞特血糖測試儀GM280只能與瑞特血糖測試片GS280及"華廣"瑞特葡萄糖品管液配合使用。使用其它測試片或品管液可能導致測量結果不準確。

- 本產品用於自我檢測，不可作為診斷糖尿病的依據。

- 從超出操作溫度的環境，進入符合操作溫度10°C~40°C(50°F~104°F)的環境，請等待30分鐘再進行檢測。

- 請使用拋棄式採血針具，並限單次使用。

- 本產品包含一些小部件，如血糖測試片，它們可能會導致兒童噎食的危險。

- 防止血糖測試儀進水。切勿將血糖測試儀浸泡或放置在水中。

- 每一次測試結束後，應適當的清潔血糖測試儀，去除感染源。

- 為不同病患進行檢測時，應更換手套。

- 本產品未經動脈及嬰兒血之量測確效，不適用於動脈及嬰兒血之血糖量測。

- 本產品僅需微量的血樣量 (血量請參考試紙說明書)。

血樣量範例 0.75 μL 1.0 μL 1.4 μL 2.0 μL 3.0 μL

過多的血樣量 (例如超過3.0 μL) 可能會污染測試座。

### 3. 瑞特血糖監測系統 RIGHTEST GM280

1. 瑞特血糖測試儀 RIGHTEST GM280 (裝有1顆CR2032型電池)

2. 瑞特血糖測試片 RIGHTEST GS280 \*

3. 瑞特血糖監測系統 RIGHTEST GM280 簡易使用說明書 \*

4. 瑞特血糖監測系統 RIGHTEST GM280 使用說明書

5. 瑞特血糖測試片 RIGHTEST GS280 說明書 \*

6. "華廣"瑞特葡萄糖品管液(衛部醫器製壹字第004952號) \*


7. "華廣"瑞特葡萄糖品管液說明書 \*

8. 瑞特採血筆 RIGHTEST GD500 (衛署醫器製壹字第001990號) \*


9. 瑞特採血筆 RIGHTEST GD500 透明筆蓋 \*

10. 瑞特採血針(衛署醫器陸輸壹字第000666號) \*

11. 攜帶包(未顯示圖片)



### 4. 瑞特血糖測試儀 RIGHTEST GM280



### 5. 安裝電池

您的瑞特血糖測試儀RIGHTEST GM280使用1顆CR2032型3伏電池。正常情況下，新電池可以做約1000次的測試。

當電池電量過低時" " 符號閃爍，請依循下面步驟更換電池。



1. 將血糖測試儀翻轉。按下並依圖示箭頭方向滑動電池蓋即可將電池卸下。

2. 安裝電池，確保電池以正確的方向放置。

3. 將電池蓋滑回原位置，直到電池蓋卡答一聲咬合到位。

4. 血糖測試儀將進行自行檢測。

5. 按任意鍵退出自檢並進入設置模式。

6. 電池更換後請設置時間和日期。參見6. 進入設置模式說明。檢測結果仍然存儲在記憶中。

### △ 注意事項：

- 請遵守當地的規章，正確棄置使用過的電池。

### 6. 進入設置模式

下述兩種方法進入設置模式：

1. 拆除電池  
拆除電池後，多次按下主按鍵，直到螢幕上的信號消失，然後按照電池安裝步驟裝上電池。血糖測試儀將進入自我檢測狀態。按下主按鍵退出自我檢測並進入設置模式。

2. 長按主按鍵  
首先按下主按鍵開啟血糖測試儀，然後長按主按鍵7秒鐘 (在此期間，血糖測試儀將關閉螢幕，請持續按住主按鍵)，直到聽到"嗶"的一聲，這表示您已經成功進入了設置模式。螢幕將顯示設定資料。



### 注意

- 當您按住3秒鐘後，螢幕上的顯示消失，請不要在意。繼續按住主按鍵直到進入設置模式。

### 1. 年份設定

當年份數字閃爍時，按上鍵或下鍵對其進行調節直到顯示目前的年份，然後按下主按鍵確認，並切換至月份設定。

### 2. 月份設定

當月份數字閃爍時，按上鍵或下鍵對其進行調節直到顯示目前的月份，然後按下主按鍵進行確認，並切換至日期設定。

### 3. 日期設定

當日期數字閃爍時，按上鍵或下鍵對其進行調節直到顯示目前的日期，然後按下主按鍵進行確認，並切換至時間格式設定。

### 4. 12/24小時制時間格式選擇

當時間格式閃爍時，按上鍵或下鍵對其進行調節，然後按下主按鍵進行確認，並切換至小時設定。

### 5. 小時設定

當小時數字閃爍時，按上鍵或下鍵對其進行調節直到顯示目前的小時，然後按下主按鍵進行確認，並切換至分鐘設定。

### 6. 分鐘設定

當分鐘數字閃爍時，按上鍵或下鍵對其進行調節直到顯示目前的分鐘，然後按下主按鍵進行確認，並切換至音量設定。

### 7. 音量設定

當音量字元閃爍時，按上鍵或下鍵將其開啟或關閉，然後按下主按鍵進行確認。

### 8. 結束設置

按主按鍵回到時間模式畫面，您剛才所輸入的設定值將會被儲存。



### 注意：

- 如果您在超過2分鐘的時間內不對血糖測試儀進行任何設置，血糖測試儀將退出設定模式並自動關機。

### 7. 開啟/關閉血糖測試儀

1. 如何開啟血糖測試儀：按下主按鍵或插入一片血糖測試片。


2. 手動關機：如果您要關閉血糖測試儀，請按住主按鍵3秒鐘。

3. 自動關機：如果您超過2分鐘未對血糖測試儀進行任何操作，血糖測試儀將自動關機。

### 8. 瑞特血糖測試片 RIGHTEST GS280

\* 隨機種包裝不同所附物件會有所不同，部份機種可能未含該項物件。  
血樣入口  
在此塗抹一滴血液或品管液，檢測所需的血液量僅為0.75 μL。  
貴金屬電極區  
電化學感測器。

手把  
握住此處將血糖測試片插入血糖測試儀中。  
觀察窗口  
在使用血樣之前，此視窗為黃色。充滿血液後，它慢慢變為紅色。  
到完全充滿血樣為止。




電極接觸點  
傳送量測訊號端。

**△ 注意事項：**  
- 拿出血糖測試片後立即重新蓋上測試片罐的蓋子。  
- 不要重複使用血糖測試片。  
- 不要使用已過期的血糖測試片。  
- 記錄首次開啓新測試片罐的日期。測試片罐在開啓3個月後必須棄置。


- 將血糖測試片存放於陰涼乾燥處 (溫度為4°C~30°C，相對濕度小於90%)。切勿直接暴露於日照或高溫中。  
- 關於詳細資訊，請參看瑞特血糖測試片RIGHTEST GS280說明書。  
- 如果瑞特血糖測試儀和測試片經歷過溫差大的環境(如由戶外進入室內)，在量測前請等待30分鐘。  
- 血糖測試片棄置方式請依照當地法規進行適當處理。

### 9. 使用瑞特血糖測試片

#### 插入血糖測試片



1. 用拇指及中指握住血糖測試片，將血糖測試片的觀察窗口面向自己。  
2. 將食指按住血糖測試片的上沿側邊。  
3. 將血糖測試片插入血糖測試儀的「測試片插入口」，並將血糖測試片推到底部直到卡住停止。




1. 以插入血糖測試片建議的握姿握住血糖測試片。  
2. 往上拉並同時逆時鐘方向轉動血糖測試片。  
3. 將血糖測試片從測試片插入口完全拔出。

### 10. 進行測量

測量前請確認備妥：血糖測試儀、血糖測試片、採血筆、採血針。

#### 指尖採血

請先用肥皂及溫水清洗您的雙手並且完全擦乾。溫暖您的雙手將有助於血樣的取得。請依照以下的步驟指示，每一步驟相對應於相同之號碼圖示。



7. 一手握住採血筆，另一手將採血筆拉柄後拉到底，採血筆將會扣起釋放按鈕。放開拉柄，此時拉柄會自動回到原本接近釋放按鈕的位置。

8. 以肥皂以及溫水清洗雙手並擦乾。

9. 從血糖測試片罐中拿出一片新測試片，並馬上蓋上血糖測試片罐的蓋子。

10. 將血糖測試片依圖示箭頭方向插入測試片插入口，並將血糖測試片推到底部直到卡住停止。此時血糖測試儀會自動開機，並同時聽到一聲"嗶" (如果音量已打開)。

11. 伴隨著"嗶"的一聲 (如果音量已打開)，血糖測試儀螢幕將出現全螢幕檢測畫面，所有指示符號均應顯示，若畫面符號有出現缺漏請向客服人員反應。

12. 接著"嗶"的一聲 (如果音量已打開)，螢幕上會顯示" "圖樣，且" "血滴符號閃爍，此時血糖測試儀進入可檢測狀態。此時按下鍵或上鍵可在" "餐前、無標誌" "餐後等標記間進行選擇，當您看見您所需要的標記呈現在畫面中時，請在2分鐘內提供血樣 (步驟13及14)，完成檢測後，血糖測試儀將自動記錄本筆數值及標記。

13. 將採血筆對準並貼緊指尖以備採血，然後按下釋放按鈕進行採血。(建議最佳刺針位置為中指或無名指)

14. 將此血滴與血樣入口的邊緣相接觸並保持接觸，直到您聽到"嗶"的一聲 (如果音量已打開) 且整個觀察窗口充滿了血液為止。如果觀察窗口沒有充滿血液，或者檢測沒有進行，請棄置該血糖測試片並用一片新的血糖測試片重新檢測。

15. 在螢幕上您將看到倒數計時模式。5秒鐘後將顯示檢測結果。

16. 拉開採血筆頭，不要碰觸採血針，握住採血筆直接將採血針朝採血針保護蓋按下。

17. 先按住釋放按鈕，另一手將採血筆拉柄往後拉到底，可將已蓋上保護蓋的採血針安全退出。

18. 將已使用過的採血針丟棄於不會刺傷他人的容器內。

19. 檢測完畢後，重新蓋回採血筆頭。

不同部位 (手掌或手臂) 之採血操作請參考採血筆或血糖測試片說明。

### △ 注意事項：

- 血糖測試片從測試片罐中取出後必須立即使用，血糖測試片限單次使用切勿重複使用。  
- 在您看到" "出現之前，不要把你的血滴塗抹在測試片的血樣入口上。血糖測試儀正在進行自行檢測，如果您過早地塗抹血液，血糖測試儀將顯示" "和" Error "。  
- 請不要把血樣滴入或直接用注射器注入血樣入口中。我們不建議這樣操作，如此操作可能會污染血糖測試儀或引起損壞。  
- 測試片插入口的金屬接觸點必須永遠保持乾淨，若有任何髒污附著在上面請以細軟刷毛的小刷子進行清潔。  
- 請勿與他人共用您的血糖監測系統。  
- 血糖監測系統的所有部件皆被認定有

## 11. 設定標記

您可以依據實際的狀況，將檢測結果加上標記。


請於血糖檢測前設定您所需要的標記。  
1. 當畫面呈現 "Before" 可進行檢測時，按下鍵或上鍵可在 "Before" 餐前標記、無標記、"After" 餐後標記等標記間進行選擇，選定您所需的標記後，在2分鐘內給血進行檢測，系統將自動記錄您的量測值與標記。

2. 若您並無選擇標記直接進行檢測，則該筆檢測結果將紀錄為無標記。

	餐前標記：表示您在用餐之前進行血糖檢測。
	餐後標記：表示您在用餐之後進行血糖檢測。
(空白)	無標記：表示例行的檢測或由使用者自行定義。

## 12. 讀值顯示

瑞特血糖測試儀顯示處於 10 mg/dL 和 600 mg/dL 之間的檢測結果。如果您的檢測結果低於 10 mg/dL，"Lo" (低) 將出現在螢幕上。請用一片新血糖測試片重新進行檢測。如果檢測結果仍然為 "Lo" (低)，您應該立即聯繫您的專業醫師。



如果您的檢測結果超出本產品檢測範圍的上限 600 mg/dL，"Hi" (高) 將出現在螢幕上。請用一片新血糖測試片重新進行檢測。如果檢測結果仍然為 "Hi" (高)，您應該立即聯繫您的專業醫師。



### △ 注意事項：

- 如果您的血糖檢測結果異常高或低，或您懷疑您的檢測結果，用一片新的血糖測試片重新進行檢測。您也可通過品質控制測試檢查您的血糖測試儀和血糖測試片。如果您的檢測結果仍然異常高或低，請立即聯繫您的專業醫師。
- 如果您目前的症狀與您的血糖檢測結果不相符，而且您確定您是按照本說明進行操作的，請立即聯繫您的專業醫師。

瑞特血糖測試儀 RIGHTEST GM280 能夠自動存儲 500 個帶有時間和日期的檢測結果。如果您的血糖測試儀已經存儲 500 個檢測結果，這是此款血糖測試儀的最大記憶功能，那麼最近的檢測結果將替代最早的檢測結果。在使用記憶功能時，血糖測試儀不要插入血糖測試片。

1. 按下主按鍵，從時間模式畫面切換至記憶模式畫面。首先您將在顯示螢幕的左上角處看見 "mem" (記憶) 符號。同時伴隨左下角顯示的 "1" 表示螢幕上的檢測結果是最近的一次檢測結果。



2. 您可以利用上、下選擇鍵來察看先前的檢測結果。連續按下下鍵，早先的檢測結果將以序號遞增顯示。您將在螢幕的左下角處看見序號，在螢幕的右下角處看見年份。選擇鍵不作動 2 秒後會在螢幕右下角顯示該筆檢測記錄量測日期，在螢幕左下角顯示量測時間。




3. 也可從記憶模式中看到品管液檢測結果，品管液檢測結果將和 "□CS" 符號一起顯示在螢幕上，但不會被計算於平均值內。

4. 快速查找：如果您想查看所有按順序自動顯示的值，首先進入記憶模式，然後按住上、下選擇鍵 2 秒鐘以上。（下鍵用於以從最近檢測到最早檢測的順序查找檢測結果，而上鍵用於以從最早檢測到最近檢測的順序查找檢測結果）。如果您想在任何時刻停止查找，僅需釋放按住的鍵。它將停止查找並顯示當前已顯示的值。您可用此方法找到您想查看的某個特定讀值。

### △ 注意事項

- 每次您打開一瓶新的品管液時，請在標籤上記下該瓶品管液的棄置日期。在開瓶後的 3 個月內或在印於標籤上的保存期限（兩個日期中先來臨的那一個日期）之前，品管液都是有效的。




### △ 注意事項

- "Lo" (低) 和 "Hi" (高) 檢測結果不納入平均值的計算。
- 不在正常溫度範圍 (<10°C, >40°C) 下得到的結果不用於平均值的計算。
- 為了確保檢測結果平均值的顯示，您必須正確地設置時間，否則平均值功能將無法正常顯示。

## 13. 品質控制測試

品管液控制範圍：



此品管液控制範圍值僅為參考範例，正確值請見血糖測試片罐標籤上之標示。

什麼時候應該進行品質控制測試？

- 在您想確保系統工作正常的時候。
- 在您想練習如何進行檢測，及確認檢測程序正確性的時候。
- 當新測試片罐開封時，確認新血糖測試片是否正確與正常運作。
- 當您的血糖測試儀不慎碰撞、掉落或接觸過多液體時，確認血糖測試儀是否正常。
- 當您覺得測試結果不準確，或測試結果不一致時，進行血糖測試儀確認。

您的品管液檢測結果不準確的可能原因：

- 您沒有搭配"華廣"瑞特葡萄糖品管液。
- 您的品管液已過期或打開使用後已超過 3 個月。
- 您的血糖測試片已過期。
- 您長時間地打開了測試片罐或品管液的蓋子。
- 測試的操作程序不正確。
- 血糖測試儀故障。

如果品管液檢測結果超出品管液範圍，您的瑞特血糖測試儀可能功能不正常。請重新進行品質控制測試。如果品質控制測試結果仍然超出品管液範圍，請勿再使用瑞特血糖測試儀檢測您的血糖，請聯繫授權的分銷商或客服人員。

### △ 注意事項

- 每次您打開一瓶新的品管液時，請在標籤上記下該瓶品管液的棄置日期。在開瓶後的 3 個月內或在印於標籤上的保存期限（兩個日期中先來臨的那一個日期）之前，品管液都是有效的。

5. 按兩下主按鍵，從時間模式畫面切換至平均值模式畫面，螢幕在上方處顯示 "AVG" (平均值) 以及當天的平均值。連續按下上鍵或下鍵，您可得到近 1 天、7 天、14 天、30 天、60 天以及 90 天的血糖平均值。您將在螢幕的右下角處看見被計算的天數，在左下角處看見被計算的讀值個數。



- 從血糖測試片罐中取出一片新測試片，然後立即蓋緊罐蓋。
- 將測試片插入測試片插入口中，插入時觀察窗朝上。
- 當血滴符號閃爍時，按住主按鍵 3 秒鐘以上，直到 "□CS" 符號出現。
- 您將看見 "Lo"、"Hi"、"□CS" 符號和在螢幕上閃爍，提示您使用品管液。
- 在打開瓶蓋之前，充分搖晃品管液瓶。然後將其打開，把瓶蓋放置在桌子上。
- 將一滴品管液滴在瓶蓋的頂部。
- 輕輕地使瓶蓋頂部的品管液與測試片的血樣入口相接觸。
- 當您聽見 "嘩" 的一聲（如果音量已打開），請等候檢測結果。螢幕將從 5 開始顯示倒數計時。
- 重新蓋上品管液瓶的蓋子，將其旋緊。
- 當檢測結果出現時，將其與印於測試片罐標籤上的品管液範圍進行比較。



HCV 及 B 型肝炎病毒 HBV。

註 - 實驗紙巾來源為 DisCide ultra disinfecting towelettes。

### △ 注意事項

- 僅針對血糖測試儀與採血筆進行外部的清潔與消毒。清潔與消毒時請勿取下電池蓋。

## 16. 故障資訊和疑難排解

Er1(故障 1) - 插入的血糖測試片已被用過或受損。請使用新的血糖測試片重新做測試。

Er2(故障 2) - 血糖測試儀故障。請進行品質液測試或重新安裝電池以查看血糖測試儀是否工作正常。

Er3(故障 3) - 信號傳輸中斷，請重新進行檢測。

Er4(故障 4) - 給予血樣不足，請使用新的血糖測試片重新做測試。

Er5(故障 5) - 自動校正功能異常，請依下列程序再次確認

- (1) 將血糖測試片從血糖測試儀取下。
- (2) 手動關機(長按主按鍵 3 秒)。
- (3) 按下主按鍵開機。

開機後若螢幕上沒有出現 Er5，表示血糖測試儀功能正常，可以進行血樣檢測。

如果螢幕依然出現錯誤訊息，請聯繫您當地的華廣公司授權經銷商或華廣公司客服人員。

### 測試環境溫度錯誤

為了獲得準確的檢測結果，請在 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) 之間進行檢測。

1. 當您從溫度不在血糖測試片操作溫度範圍內的場所，進入另一個溫度處在血糖測試片操作溫度範圍內的場所之後，在進行檢測前請等待 30 分鐘。

2. 當溫度低於 10°C (50°F) 或高於 40°C (104°F) 時，在此情況下，血糖測試儀不能進行檢測，而 "Error" 符號將會閃爍，同時溫度計符號顯示在螢幕上。請將血糖測試儀轉移至溫度處在 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) 之間的環境中，然後在 30 分鐘之後重新進行檢測。

### 電池故障

1. 電池電量低時，"Lo" 符號閃爍，請儘快更換血糖測試儀電池，不過此時您仍然能夠進行檢測。

2. 當電池電力過低時，"Lo" 和 "Error" 符號閃爍，血糖測試儀不能進行測試，請立即更換血糖測試儀電池。

### 維護

保持您的血糖測試儀和血糖測試片遠離灰塵、水或任何其它液體。如果您不使用血糖測試儀，將其存放在攜帶包中。如果血糖測試儀墜落或受損，在進行血糖檢測之前，請進行品質液測試。

### 清潔與消毒您的設備

#### 清潔您的血糖測試儀

- 使用消毒紙巾或酒精棉片清除血糖測試儀外部，並擦拭掉附著其上的血漬。

#### 消毒您的血糖測試儀

- 再取一張消毒紙巾，對血糖測試儀外部整體進行擦拭。

(注意：一定要使用新的消毒紙巾進行消毒擦拭)

- 血糖測試儀擦拭後請靜置一分鐘，讓其自然風乾。

(注意：採血筆的清潔與消毒流程同上述血糖測試儀流程)

- 經實驗證實使用含消毒劑紙巾\*(註一) 清潔擦拭，不會傷害儀器也可有效消毒血液傳染病源(人類免疫不全病毒 HIV-1、C型肝炎病毒

求協助。這個錯誤訊息也可能是您用了不正確的血糖測試片所導致，請再次確認您使用的是瑞特血糖測試片 RIGHTEST GS280。

如果血糖測試儀無法啟動，請按以下步驟操作：

1. 打開電池蓋，拆下電池。(參考 5. 安裝電池)
2. 等待 5 分鐘，然後更換瑞特血糖測試儀電池。

完成上述步驟後，血糖測試儀應該運作正常。如果不能運作，請聯繫您當地的華廣公司授權經銷商或華廣公司客服人員。

## 17. 限制

- 瑞特血糖測試片 RIGHTEST GS280 使用前請詳閱說明書(如血球容積、干擾物質等)。
- 在高於 3275 公尺 (10,745 英呎) 以上的海拔高度，可能會獲得不精確的測試結果。
- 為了避免對血糖測試儀的正常工作造成干擾，建議不要靠近強電磁輻射使用血糖測試儀。

## 18. 規格

測量方法 葡萄糖氧化酶電極感測器

測量範圍 10 mg/dL ~ 600 mg/dL

讀取時間 5 秒

記憶容量 500 筆測試結果含時間及日期

省電裝置 用戶最後一次操作後的 2 分鐘後或按住 "Lo" 鍵 3 秒鐘

操作溫度 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)

操作相對濕度 10% ~ 90%

電力供應 1 顆 CR2032 電池

電池壽命 約 1000 次檢測

血糖測試儀尺寸 82mm x 45mm x 15.5mm

血糖測試儀重量 43g ± 5g (含電池)

螢幕 LCD 螢幕

顯示區域 34mm x 27.5mm

血糖測試儀保存條件 -10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)

血樣

血樣量 請詳閱試紙說明書

血球容積

血糖測試片保存條件

瑞特血糖監測系統 GM280 符合 ISO 15197: 2013 標準的規範。

## 19. 保證

華廣生技公司提供您自購買瑞特血糖測試儀起 5 年的保固及維修，在保固期間內我們將會為您做免費的血糖測試儀維修及更換。此保固僅提供於購買華廣生技公司原廠出品之瑞特血糖測試儀，如有經過人為損壞、改裝、篡改、毀損或濫用，我們則不提供以上的保固。此項擔保僅適用於血糖測試儀的第一購買人。

請填妥並寄回附帶的保證卡給華廣生技公司當地授權代理商或經銷商，保固才得以生效。

IVD 體外檢測用 ■ 製造廠 STERILE R 減菌方法/放射線照射

溫度限制 □ 保存期限 □ 查閱使用說明

生物風險 ○ 勿重複使用 □ 廢電池請回收

許可證字號：衛部醫器製第 005795 號

BIONIME ■ 製造業者/醫療器材商：華廣生技股份有限公司大慶廠

製造業者/醫療器材商：台中市南區大慶街二段 100